



Антенны

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны(8552)20-53-41
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону(863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь(3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93

AW10

Антенна iRZ AW10 предназначена для обеспечения связи по стандарту Wi-Fi. Устройство просто в эксплуатации, не требует программной настройки или сложной установки.

Особенности:

Всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi позволяет увеличить дальность связи
Проста в эксплуатации, легко установить
Разъем RP-SMA Female совместим с большинством Wi-Fi-устройств

Основные характеристики:

Диапазоны частот: 2,4–2,4835 ГГц;
Усиление (за исключением потерь в кабеле): 5 dBi;
КСВН: 1.92:1;
Ширина луча по уровню половинной мощности (по горизонтали): 360°;
Ширина луча по уровню половинной мощности (по вертикали): 32°;
Электрический импеданс: 50 Ом (номинал);
Интерфейсы: RP-SMA Female;
Поляризация: линейная, вертикальная
Физические характеристики:



Диапазон рабочих температур: от -20 °C до 65 °C;
Диапазон температур хранения: от -30 °C до 75 °C;
Допустимая влажность при эксплуатации: от 10% до 90% без конденсации;
Допустимая влажность при хранении: от 5% до 90% без конденсации;
Поддерживаемые стандарты: RoHS, WEEE

AW11

Антенна iRZ AW11 предназначена для обеспечения связи по стандарту Wi-Fi. Устройство просто в эксплуатации, не требует программной настройки или сложной установки.

Особенности:

Всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi
Проста в эксплуатации, легко установить
Разъем RP-SMA Female совместим с большинством Wi-Fi-устройств

Основные характеристики:

Диапазоны частот: 2,4–2,5 ГГц;
Усиление : 2 dBi;
КСВН: менее 2.0:1;
Электрический импеданс: 50 Ом (номинал);
Потери на отражении: не более -10 dBi;
Максимальная подводимая мощность: 1 Вт;
Интерфейсы: RP-SMA Female;
Поляризация: линейная, вертикальная
Физические характеристики:



Размер, длина (полная, в сложенном состоянии): 110 мм / 88 мм;
Размер, толщина: 10 мм;
Диапазон рабочих температур: от -10 °C до 60 °C;
Диапазон температур хранения: от -10 °C до 70 °C;
Допустимая влажность при эксплуатации: от 10% до 90% без конденсации;
Допустимая влажность при хранении: от 5% до 90% без конденсации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	НабережныеЧелны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород(831)429-08-12	Санкт-Петербург(812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск(8422)24-23-59
Владивосток(423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск(4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск(391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск(351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец(8202)49-02-64
Екатеринбург(343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль(4852)69-52-93

сайт: www.irz.nt-rt.ru || эл. почта: izr@nt-rt.ru